Projekt: Multi_IO
Version: 1.31
Bemerkungen: Universelle IO-Funktionalität für Multi-16

Messungen
60.61 Anzeige / Temperaturmessung / Widerstandsmessung / 10k Potentiometer
62.63 Anzeige / Temperaturmessung / Widerstandsmessung / 10k Potentiometer
64,65 Anzeige / Temperaturmessung / Widerstandsmessung / 10k Potentiometer
66,67 Anzeige / Temperaturmessung / Widerstandsmessung / 10k Potentiometer
68,69 Anzeige / Temperaturmessung / Widerstandsmessung / 10k Potentiometer
70.71 Anzeige / Temperaturmessung / Widerstandsmessung / 10k Potentiometer
72,73 Spannungsmessung (0-100%)
74,75 Spannungsmessung (0-100%)

Kontrollen
80,81 AO-Steuerung 1 (0-100%)
82,83 AO-Steuerung 1 (0-100%)
84,85 AO-Steuerung 1 (0-100%)
86,87 AO-Steuerung 1 (0-100 %)

Relais
1,2,3 Relaissteuerung 1
4,5,6 Relaissteuerung 2
7,8,9 Relaissteuerung 3
10,11,12Relaissteuerung 4

Register

Reg14 Widerstand 1 (Ohm)	der Wert 1095 entspricht 1095 Ohm (Messbereich 0-32767 Ohm)
Reg15 Widerstand 2 (Ohm)	der Wert 1095 entspricht 1095 Ohm (Messbereich 0-32767 Ohm)
Reg16 Widerstand 3 (Ohm)	der Wert 1095 entspricht 1095 Ohm (Messbereich 0-32767 Ohm)
Reg17 Widerstand 4 (Ohm)	der Wert 1095 entspricht 1095 Ohm (Messbereich 0-32767 Ohm)
Reg18 Widerstand 5 (Ohm)	der Wert 1095 entspricht 1095 Ohm (Messbereich 0-32767 Ohm)
Reg19 Widerstand 6 (Ohm)	der Wert 1095 entspricht 1095 Ohm (Messbereich 0-32767 Ohm)

Reg20 Temperatur 1 (°C)	nur NTC10k Sensor der Wert 2672 entspricht 26,72°C wenn negativ Wert dann Bit15 1, alle Bits0-14 Negieren (Messbereich -50-120°C)
Reg21 Temperatur 2 (°C)	nur NTC10k Sensor der Wert 2672 entspricht 26,72°C wenn negativ Wert dann Bit15 1, alle Bits0-14 Negieren (Messbereich -50-120°C)
Reg22 Temperatur 3 (°C)	nur NTC10k Sensor der Wert 2672 entspricht 26,72°C wenn negativ Wert dann Bit15 1, alle Bits0-14 Negieren (Messbereich -50-120°C)
Reg23 Temperatur 4 (°C)	nur NTC10k Sensor der Wert 2672 entspricht 26,72°C wenn negativ Wert dann Bit15 1, alle Bits0-14 Negieren (Messbereich -50-120°C)
Reg24 Temperatur 5 (°C)	nur NTC10k Sensor der Wert 2672 entspricht 26,72°C wenn negativ Wert dann Bit15 1, alle Bits0-14 Negieren (Messbereich -50-120°C)
Reg25 Temperatur 6 (°C)	nur NTC10k Sensor der Wert 2672 entspricht 26,72°C wenn negativ Wert dann Bit15 1, alle Bits0-14 Negieren (Messbereich -50-120°C)

Reg26 Spannungsmessung 7	(0-100%)	der Wert 0-10000 entspricht dem Wert 0-10V
Reg27 Spannungsmessung 8 (	0-100%)	der Wert 0-10000 entspricht dem Wert 0-10V

Reg28 AO-Ausgang 1 (0-100%)	der Wert 0-10000 entspricht dem Wert 0-10V
Reg29 AO-Ausgang 2 (0-100%)	der Wert 0-10000 entspricht dem Wert 0-10V
Reg30 AO-Ausgang 3 (0-100%)	der Wert 0-10000 entspricht dem Wert 0-10V
Reg31 AO-Ausgang 4 (0-100%)	der Wert 0-10000 entspricht dem Wert 0-10V

Reg39 Relais1-Steuerung	0= Aus // 1= Ein
Reg40 Relais2-Steuerung	0= Aus // 1= Ein
Reg41 Relais3-Steuerung	0= Aus // 1= Ein
Reg42 Relais4 Steuerung	0= Aus // 1= Ein